



Автоматический освежитель воздуха  
KSITEX PD-7A



Инструкция пользователя

## Спецификация

|                     |                 |                             |                |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Материал:           | ABS пластик     | Вес, гр:                    | 370            |
| Размер (В*Ш*Г), мм: | 242*81*83       | Управление:                 | микрокомпьютер |
| Питание:            | 2 батарейки (D) | Интервал срабатывания, мин: | от 1 до 60     |

## Монтаж устройства

1. С помощью ключа разблокируйте крышку изделия (рис 1).
2. Просверлите в стене отверстия, забейте в них дюбели, вкрутите шурупы и установите на них изделие (рис 2).
3. Установите баллон спрея на металлические крепления устройства. При установке баллона и батареек направьте устройство в сторону от лица. Установите 2 батарейки размера AA и нажмите кнопку ON. С помощью кнопок управления установите необходимый режим работы устройства (рис 3).
4. Закройте устройство и выньте ключ (рис 4).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

## Панель управления



После нажатия кнопки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на экране появится надпись ON, LED индикатор начнет мигать зеленым цветом, это значит устройство готово к работе.



## Инструкция по настройке

### 1 Установите время начала и окончания работы устройства

Устройство может быть запрограммировано на начало и окончание работы в течении суток с 0:00 до 24:00.

Нажмите кнопку MODE (режим) и удерживайте в течение 2 сек., на экране высветится START. Нажимая кнопки HOUR (часы) и MIN (минуты) установите время начала работы устройства.

-нажмите кнопку MODE (режим), на экране высветится STOP, установите время окончания работы устройства.

### 2 Установите интервал срабатывания устройства

Нажмите кнопку MODE(режим) и удерживайте в течение 2 сек, устройство перейдет в режим настройки. Нажимайте кнопку MODE до появления на экране слова INTERVAL, после чего нажимая кнопку MIN установите интервал срабатывания устройства в минутах (от 1 до 60).

### 3 Проверка количества срабатываний устройства

Вы можете проверить, сколько раз сработало устройство на момент проверки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 сек., После чего нажимайте кнопку MODE до появления надписи SPRAY, на экране высветится количество срабатывания устройства. Для обнуления этого показателя нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF до обнуления счетчика срабатываний.

### 4 Установите дни недели, в которые устройство должно работать

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки, нажимая снова кнопку MODE дойдите до слова WEEK. Далее, нажимая кнопку WEEK, установите работу устройства с 1 по 5-ый день недели, или по 6-й, или все 7-мь дней в неделю.

### 5 Установите время и день недели

Нажмите кнопку MODE и удерживайте в течение 2 сек., устройство перейдет в режим настройки. Нажимайте кнопку MODE до появления слова CLOCK на экране. Кнопками HOUR и MIN установите время, кнопкой WEEK установите день недели.

Если устройство работает нормально, индикатор мигает зеленым цветом. Следите за индикатором заряда батареек в углу экрана и вовремя заменяйте израсходовавшие ресурс батарейки.

## Гарантийный талон

Марка прибора \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель \_\_\_\_\_

**СРОК ГАРАНТИИ 6 МЕСЯЦЕВ**